AS620RF-TR-N

Ersatz-Sendeempfänger für AS620RF-N, 868 MHz

Allgemein

Das AS620RF-TR-N ist ein Ersatz-Transceivermodul mit Gehäuse, das mit der drahtlosen Sirene AS620RF-N kompatibel ist. Das Gerät ist für die Installation in Innenräumen vorgesehen. Der Transceiver kann bis zu 4 drahtlose Sirenen steuern und alle Informationen von den gespeicherten Sirenen empfangen und verwalten.

Der Transceiver verfügt über Ein- und Ausgänge zur Anbindung an eine Alarmzentrale sowie über Tasten, LEDs und ein Display zur Programmierung und Fehleranzeige.

Optional können bis zu 4 Fernbedienungen hinzugefügt werden, damit der Endbenutzer zusätzliche Ausgänge über sein Sicherheitssystem schnell und einfach bedienen kann.



Einzelheiten

- Ersatz-Transceiver für AS620-RF-N
- Zweiwege-Funkkommunikation
- Kunststoffgehäuse mit Manipulationsschutz
- Ein- und Ausgänge zur Verwendung in Verbindung mit beliebigen Alarmzentralen
- Zwei 7-Segment-Anzeigen für Störanzeige und Programmierung

AS620RF-TR-N

Ersatz-Sendeempfänger für AS620RF-N, 868 MHz

Technische Spezifikationen

Electrical

Operating voltage	12 VDC
Current consumption	50 mA (maximal) 10 mA (nominal)

Physical

Physical dimensions	155 x 100 x 50 mm
Shipping weight	165 g

Environmental

Operating temperature	-10 bis +50 °C

Allgemein

Betriebsfrequenz	868 MHz
Maximale Leistungsabgabe	10 mW
Reichweite des Funksignals	500 m
Kompatibilität	AS620RF-N, AS620RF-RC

Als innovatives Unternehmen behält sich Kidde Global Solutions das Recht vor, Produktspezifikationen ohne Ankündigungen zu ändern. Für die aktuellsten Produktspezifikationen, besuchen Sie bitte de.firesecurityproducts.com online oder kontaktieren Sie bitte unsere Vertriebsmitarbeiter.