# FC-315-WA2

## Sirena di allarme con lampeggiante VAD wireless Fusion da parete (Rossa)

### Generalità

L'avvisatore ottico acustico FC-315-WA2 è una sirena di allarme con lampeggiante rosso che viene utilizzata con la base wireless per avvisatori. La lente del lampeggiante VAD è stata progettata per avere la massima resa in copertura nelle applicazioni in cui è richiesta un'installazione a parete. Il dispositivo equipaggia una sirena a 32 toni ed è idoneo ad installazione all'interno.

L'avvisatore risulta veloce e semplice da installare sulla base wireless per avvisatori.



### La gamma

La serie Fusion include:

· Rivelatori ottici di fumo
· Rivelatori termici classe A1R
· Rivelatori termici classe CS
· Sirene di allarme rosse e bianche
· Combinazione di sirene e lampeggianti VID e VAD
· Pulsanti di allarme
· Moduli di interfaccia

### Principio di funzionamento

I dispositivi wireless sono spesso installati in ambienti dove il cablaggio rappresenta una sfida poiché la struttura dell'edificio o il suo valore estetico è negativamente influenzato dall'utilizzo dei cavi. Può risultare ad esempio difficile realizzare negli edifici storici i percorsi cavi. Per questi edifici architettonicamente sensibili è stata sviluppata la serie Fusion.

Ad ogni dispositivo Fusion viene assegnato un indirizzo per mezzo della sua base. Questo indirizzo è convertito dall'interfaccia di comunicazione Fusion come un qualsiasi indirizzo di un dispositivo collegato direttamente al cavo loop antincendio.

### Dettagli

- Operatività su doppia banda radio 868 MHz
- 32 toni disponibili
- Frequenza lampeggio VAD configurabile 0.5 Hz oppure 1 Hz
- Monitoraggio audio integrato
- Possibilità di regolazione del volume
- Meccanismo anti-manomissione
- Omologazioni di terze pari secondo standard EN
- Semplice installazione
- Tecnologia affidabile

# FC-315-WA2

## Sirena di allarme con lampeggiante VAD wireless Fusion da parete (Rossa)

## Specifiche tecniche

### General

| | |
|---|---|
| Wireless frequency | 868 MHz |
| Compatibility | Wireless base FC-171-002 |

### Electrical

| | |
|---|---|
| Power supply type | Batteries |
| Operating voltage | 2.8 to 5 VDC |

### Sounder

| | |
|---|---|
| Output level | < 99 dB(A) @ 1 m (Tone dependant) |
| Output level adjustment | Analogue |
| Frequency | Selectable |
| Selectable tones | 32 |
| No. of stages | 2 |

### VAD

| | |
|---|---|
| Colour | White |
| Rating | W-3.1-11.3 |
| Floor coverage | < 132.25 m² |
| Flash frequency | 0.5 or 1 Hz |

### Physical

| | |
|---|---|
| Physical dimensions | 120 x 145 mm (Ø x H) - Including base |
| Net weight | 650 g - Including base |
| Colour | Red |
| Mounting type | Base mount |
| Mounting position | Wall |
| Mounting height | < 3.1 m |
| Mounting base | Wireless |

### Environmental

| | |
|---|---|
| Vandal proof | No |
| Operating temperature | -10°C to 55°C |
| Storage temperature | 5°C to 30°C |
| Relative humidity | < 95% non-condensing |
| Environment | Indoor |
| IP rating | IP54 |

### Regulatory

| | |
|---|---|
| Compliancy | CE, REACH, RoHS 2, WEEE |
| Certification | BOSEC, CPR |
| Standards | EN54-3, EN54-23 |

In quanto azienda in continua innovazione, Kidde Global Solutions si riserva il diritto di modificare le specifiche del prodotto senza preavviso. Per avere informazioni sempre aggiornate, visita it.firesecurityproducts.com online o contatta il tuo riferimento commerciale.

Last updated on 12 November 2026 - 18:57