PA25/3L

Ripetitore luminoso di allarme a led.

Generale

Il segnalatore ottico remoto PA25/3L, è stato realizzato per essere collegato direttamente al rivelatore automatico d'incendio, e permette di segnalare in modo chiaro ed inequivocabile dove è avvenuta la segnalazione di allarme. L'utilizzo di questo segnalatore remoto è indicato nei casi in cui i rivelatori sono installati in ambienti poco visibili o di difficile accesso (controsoffitti, pavimenti galleggianti ecc.). Questo prodotto può essere impiegato sia nei sistemi analogici che nei sistemi convenzionali. L'indicatore ottico è fornito di base di fissaggio a parete e ha due ingressi laterali per installazioni con tubo esterno fino a 20 mm di diametro. Invece per l'installazione ad incasso si deve usare una scatola di derivazione universale da incassare, con spessore minimo di 25 mm e diametro di 60 mm.



Dettagli

- Collegamento a due fili, direttamente sul rivelatore
- Grande angolo di visibilità, si illumina sui quattro lati
- Basso assorbimento
- Alimentazione da 2 a 10 Vcc
- Alta luminosità
- Grado di protezione IP20
- Estetica semplice e piacevole
- Contenitore in plastica ABS con cristallo in policarbonato rosso rubino, resistente agli urti
- Compatibile con i sistemi analogici e con i sistemi convenzionali

PA25/3L

Ripetitore luminoso di allarme a led.

Specifiche tecniche

General

Addressing method	Geen adressering vereist
Monitoring	Unmonitored

Electrical

Power supply type	VDC
Number of connection terminals	3

Physical

Colour	Hvid
Mounting type	Loftmontering, Vægmontering
Mounting base	Peu profond
Material	ABS

Environmental

Vandal proof	No
Environment	Indendør

Regulatory

Compliancy	CE, REACH, RoHS 3, WEEE
Certification	CNBOP

In quanto azienda in continua innovazione, Kidde Global Solutions si riserva il diritto di modificare le specifiche del prodotto senza preavviso. Per avere informazioni sempre aggiornate, visita it.firesecurityproducts.com online o contatta il tuo riferimento commerciale.

Last updated on 12 November 2026 - 18:57