ACL800-BC-USB-B

Leitor Aprendizagem Biométrico Capacitivo ACL800 - Impressão digital, Secretária, USB, Compatibilidade EM/CASI Prox/HID Prox/ MIFARE



Descrição do produto

O ACL800-BC-USB é um leitor impressões digitais e de proximidade/mifare de secretária com ligação USB que permite o registo fácil de impressões digitais e cartões. O leitor USB de secretária é utilizado para transferir a impressão digital para o software ACL800 BioManager, escrever a mesma impressão digital num cartão Mifare, ler os detalhes do cartão e ler o UID do cartão. As impressões digitais são armazenadas no software ACL800 BioManager e podem ser carregadas nos leitores instalados, não no leitor de secretária.

Série ACL800

A gama ACL800 que consistia em leitores de acesso, teclados e botões de pedido de saída sensitivos, foi alargada com leitores biométricos. Existem dois modelos, sendo o sensor biométrico capacitivo de passagem e o sensor biométrico de toque. Encontram-se ambos disponíveis em qualquer combinação de sensor biométrico capacitivo, sensor biométrico capacitivo + teclado, sensor biométrico capacitivo + leitor de proximidade, sensor biométrico capacitivo + leitor Mifare.

Gama Wiegand

Os dispositivos Wiegand são ideais para serem ligados em rede utilizando o conversor TCP/IP para RS485 (ACL800FL-CONV-W). Podem ser ligados até 31 dispositivos Wiegand em rede através do conversor RS485 e são geridos pelo software ACL800 BioManager. Quando necessitar de mais dispositivos, basta adicionar outro conversor. Os perfis de acesso podem ser carregados a partir do ACL800 BioManager para todos os dispositivos Wiegand ligados ao conversor. Tem a opção de guardar os modelos de impressões digitais no leitor ou na credencial por razões de privacidade.

ACL800 BioManager

Software de gestão de impressões digitais e leitores para leitores biométricos, quando utilizado com sistemas de controlo de acesso de terceiros. O registo de impressões digitais é feito a partir de qualquer leitor biométrico em rede ou de uma unidade de registo USB de secretária. As impressões digitais podem ser enviadas para um ou a todos os leitores biométricos da rede. O ACL800 BioManager é uma aplicação gratuita e gere também os níveis de acesso.
Compatível com : Windows 7, Windows 8 e Windows 10.

Detalhes

- Instalação no interior e exterior
- Design atractivo e intemporal
- LED's tricolores
- Leitor de secretária
- Retro-iluminado
- Dois fatores de identificação
- Leitor biométrico de impressões digitais com registo por proximidade / cartão Mifare
- Armazenamento de impressão digital no cartão

ACL800-BC-USB-B

Leitor Aprendizagem Biométrico Capacitivo ACL800 - Impressão digital, Secretária, USB, Compatibilidade EM/CASI Prox/HID Prox/ MIFARE

Especificações técnicas

System

Reading distance	Casi-Rusco & HID até 4 cm, EM até 6 cm Mifare : 1.5 a 5.5cm
RTE (Request To Exit)	No
CSN (Card Serial Number)	Yes
Custom data model	No

Technology

Reader type	Biométrico, Nahdistanz, Smart Card
Reader operating-transmitting frequency	125 KHz, 13.56 MHz
Supported technology 13.56 MHz	MIFARE Classic (CSN), MIFARE DESFire (CSN), MIFARE DESFire EV1 (CSN), Mifare DESFire EV2 (CSN), MIFARE Plus (CSN), MIFARE Ultralight (CSN)
Supported technology 125 kHz	EM4102, GE ProxLite/CASI Prox, HID Prox
Mifare type	ISO14443A
No. of Mifare bytes CSN	4 Byte (S50), 7 Byte (S70)
Read write	No
SAM module embedded	No

Biometric

Biometric type	Impressão Digital
Biometric sensor type	Capacitivo
Biometric template storage size	até 9500 impressões digitais

Interface & connections

Interface	Wiegand
Connector type	Zopf

Tamper type

Pry-off tamper	No
Opening tamper	Yes

Operation

Stand-alone	No
PIN keypad	No

Electrical

Power supply type	USB

Physical

Colour	Schwarz
Material	ABS
Form factor	Überdimensioniert
Mounting type	Montagem em superfície

Environmental

Environment	Drinnen, Draussen

Regulatory

Compliancy	CE, RoHS

Como empresa de inovação, a Kidde Global Solutions reserva o direito de alterar as especificações do produto sem aviso prévio. Para obter informações sobre as especificações mais recentes do produto, visite pt.firesecurityproducts.com online ou contate o departamento comercial.

Last updated on 12 November 2026 - 18:57